

## MSG-200 患者模拟仪

MSG-200 患者模拟仪提供心电信号和呼吸信号（选配）的模拟，可用于测试、检验和维修心电图机及监护仪，是广大医疗器械生产和维修人员的得力工具。



### 特性

- 10个万能心电接头，可与各种心电图机和监护仪连接
- 16种心电波形选择
- 高电平输出（心电信号的200倍）
- 幅度选择：0.5、1.0、2.0mV；精度±2%（标配）、±0.5%（选配）
- 时间和频率精度 ±0.5%
- 呼吸信号模拟（选配）
- 省电设计，2节AA电池，可以连续使用240小时以上
- 电池电量低声音提示
- 自动关机功能
- 操作简洁方便
- 便于携带

### ECG性能测试波形

- 方波：0.125Hz、2.0Hz
- 三角波：2.0Hz
- 正弦波：10Hz、40Hz、50Hz、60Hz、100Hz

### 窦性心律

- 心率：30、60、80、100、120、180、240BPM。

### 呼吸（选配）

- 呼吸频率：20 BrPM（仅80BPM时）
- 呼吸导联：LA或LL和RA之间

### 产品规格

- 电源：AA\*2
- 尺寸/重量：152mm x 83mm x 32mm / 280g
- 存储条件：温度-10°C ~50°C，湿度10%~80%